

DoorLock-WA3 - FICHE TECHNIQUE

CODES DE COMMANDE :

KXC-WA3-IP1, KXC-WA3-IP2

Fonction	Lecteur mural avec clavier PIN pour montage en surface ou sur boîtier d'interrupteur
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)
Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
Clavier PIN	Clavier à code PIN tactile avec touches de fonction pour la commutation de la zone d'alarme « armé/désarmé ».
Dimensions	88 x 99 x 27 mm (montage encastré) 88 x 99 x 40 mm (montage en surface)
LED	ROUGE, VERT, JAUNE
Avertisseur sonore	80dB, 2.3kHz
Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage Résistance de terminaison	Commutateur de codage (adresse par défaut : 1) ORGANISATION : (1) ADRESSE 1(ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) TAUX DE CONSTRUCTION (ON) (6) RÉSISTANCE DE FIN (ON/OFF)
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -25°C à +60°C
Alimentation électrique	10-30VDC, consommation d'énergie 1.9W

Connexion	Borne de raccordement à 8 pôles détachable RELATION : (1) DATA-A (2) DATA-B (3) - (4) - (5) - (6) - (7) GND (8) 10-30VDC
Indice de protection	IP54
Contenu de la livraison	Lecteur mural avec clavier PIN
Certification	CE
Accessoires	Boîtier pour montage en surface (ART : KXC-WA3-SMC)