

## DoorLock-WA3-V2 - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :  
[KXC-WA3-IP1-V2](#), [KXC-WA3-IP2-V2](#)

<b>Fonction</b>	Lecteur mural avec façade en verre et clavier PIN pour montage en surface ou sur boîtier d'interrupteur
<b>Possibilité de connexion</b>	DoorLock AccessManager (ART : <a href="#">KXP-2-RS</a> )

<b>Configuration</b>	À propos de KentixONE
<b>Lecteur RFID 13.56MHz</b>	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
<b>Clavier PIN</b>	Clavier à code PIN tactile avec touches de fonction pour la commutation de la zone d'alarme « armé/désarmé ».
<b>Dimensions</b>	86 x 86 x 8,25 mm (montage encastré) 86 x 86 x 18 mm (montage en surface)
<b>LED</b>	ROUGE, VERT, JAUNE
<b>Avertisseur sonore</b>	80dB, 2.3kHz
<b>Détection des sabotages</b>	Détection interne des sabotages
<b>Connexion du lecteur mural à AccessManager</b>	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
<b>Adressage</b>	À propos d'AccessManager et de la séquence d'apprentissage
<b>Communication</b>	2 fils RS485, crypté (AES128)
<b>Environnement</b>	Température -20°C à +60°C
<b>Alimentation électrique</b>	24VDC (12-28VDC) via AccessManager
<b>Connexion</b>	Borne de raccordement à 4 pôles (X1) amovible RELATION : (1) GND (2) 24VDC (3) DATA-A (4) DATA-B
<b>Indice de protection</b>	IP65, face avant du lecteur
<b>Contenu de la livraison</b>	Lecteur mural avec clavier PIN, boîtier en saillie
<b>Certification</b>	CE, FCC