

DoorLock-WA3-V2 - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :

[KXC-WA3-IP1-V2](#), [KXC-WA3-IP2-V2](#)

Fonction	Lecteur mural avec façade en verre et clavier PIN pour montage en surface ou sur boîtier d'interrupteur
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)

Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
Clavier PIN	Clavier à code PIN tactile avec touches de fonction pour la commutation de la zone d'alarme « armé/désarmé ».
Dimensions	86 x 86 x 8,25 mm (montage encastré) 86 x 86 x 18 mm (montage en surface)
LED	ROUGE, VERT, JAUNE
Avertisseur sonore	80dB, 2.3kHz
Détection des sabotages	Détection interne des sabotages
Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage	À propos d'AccessManager et de la séquence d'apprentissage
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -20°C à +60°C
Alimentation électrique	24VDC (12-28VDC) via AccessManager
Connexion	Borne de raccordement à 4 pôles (X1) amovible RELATION : (1) GND (2) 24VDC (3) DATA-A (4) DATA-B
Indice de protection	IP65, face avant du lecteur
Contenu de la livraison	Lecteur mural avec clavier PIN, boîtier en saillie
Certification	CE, FCC