

DoorLock-WA6 - FICHE TECHNIQUE

CODES DE COMMANDE :
KXC-WA6-IP2

Fonction	Lecteur mural avec clavier PIN pour montage en surface
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)
Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
Clavier PIN	Clavier à code PIN tactile avec touches de fonction pour la commutation de la zone d'alarme « armé/désarmé ».
Dimensions	33 x 131 x 17 mm LxHxP
LED	ROUGE, VERT, JAUNE
Avertisseur sonore	80dB, 2.3kHz
Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage Résistance de terminaison	Commutateur de codage (adresse par défaut : 1) ORGANISATION : (1) ADRESSE 1(ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) TAUX DE CONSTRUCTION (ON) (6) RÉSISTANCE DE FIN (ON/OFF)
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -25°C à +60°C
Alimentation électrique	10-30VDC, consommation d'énergie 1.9W
Connexion	Borne de raccordement à 4 pôles détachable RELATION : (1) 10-30VDC (2) GND (3) DATA-A (4) DATA-B

Indice de protection	IP66
Contenu de la livraison	Lecteur mural avec clavier PIN
Certification	CE