


DoorLock-WA7-V2 - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :

KXC-WA7-IP1-V2, KXC-WA7-IP2-V2

Fonction	Lecteur encastrable pour montage en façade, par exemple dans les interphones
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)
Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
Montage	Montage derrière un panneau avant en plastique d'une épaisseur maximale de 5 mm

Dimensions	43,3 mm x 46,6 mm x 23 mm (3,17 x 3,17 x 1,44 pouces)
LED	ROUGE, VERT, JAUNE
Avertisseur sonore	80dB, 2.3kHz
Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage	À propos d'AccessManager et de la séquence d'apprentissage
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -20°C à +70°C (-13 °F à +158 °F)
Alimentation électrique	24VDC (12-28VDC) via AccessManager
Connexion	Borne de raccordement à 8 pôles (X1) amovible RELATION : (3) DATA-A (4) DATA-B (7) 24VDC (8) GND
Indice de protection	IP65, face avant du lecteur
Contenu de la livraison	Lecteur dans un boîtier en plastique
Certification	CE, FCC