AccessManager für Funk-Leser - DATENBLATT



BESTELL-CODES:
KXP-16-B, KXP-16-W, KXP-16-B-BLE, KXP-16-W-BLE

Integrierte Software	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
Anzahl Türen	Bis 16 DoorLock Geräte (Funk)
Vernetzung	Beliebige Anzahl von AccessManager als Main-Satellite
SD Karte	Integrierter Micro SD Kartenhalter bis 128 GB
Akustischer Signalgeber	85dB, 2.3kHz
LED	ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse
Netzwerk (PoE)	10/100 Mbit Ethernet Anschluss mit PoE

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-08 01:42:31. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Spannungsversorgung (PoE)	PoE Klasse 2, Leistungsaufnahme ca. 3W
Funk 868MHz (nach Ausführung)	Funkfrequenz 868MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung
Funk BLE 2.4GHz (nach Ausführung)	Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung
KENTIX Systembuchse	RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule
Ansteuerung externe Alarmsysteme	Ansteuerung externer Einbruchmeldeanlagen mit Zwangsläufigkeit über IO Kontakte
Maße	90 x 90 x 45 mm BxHxT, Gewicht ca. 100g
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 bis 50°C, Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Montage	Wand-/Deckenmontage mit Wandhalter
Ausführungen	KXP-16-B (Gehäuse Schwarz, 868MHz) KXP-16-W (Gehäuse Weiss, 868MHz) KXP-16-B-BLE (Gehäuse Schwarz, BLE 2.4GHz) KXP-16-W-BLE (Gehäuse Weiss, BLE 2.4GHz)
Lieferumfang	AccessManager, Montagehalter, Montagematerial, Funk-Antenne, SlimLine-Kabel 3m
Zubehör	PoE Injektor (KPOE150S) IO Adapter (KIO3)
Zertifizierung	CE, FCC

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-08 01:42:31. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.