


AccessManager für Kabel-Leser - DATENBLATT



ORDER-CODES:
KXP-2-RS

Integrierte Software	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
Betrieb	Stand-Alone oder im Netzwerkverbund
Anzahl Türen	2 Türen (bis 4 Leser Innen/Aussen)
Vernetzung	Beliebige Anzahl von AccessManager als Main-Satellite
SD Karte	Integrierter Micro SD Kartenhalter bis 128 GB
Akustischer Signalgeber	85dB, 2.3kHz

LED	ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse
Taster	Reset Taster
Netzwerk (PoE)	10/100 Mbit Ethernet Anschluss mit PoE
Spannungsversorgung (PoE)	PoE Klasse 3, Leistungsaufnahme im Betrieb ca. 3W mit Splitter Funktion max. 15W kurzzeitig.
Integrierter PoE Splitter	Spannungsausgang 24VDC/500mA (max. 1A/250ms) zum Anschluss von Leser und Türöffner
Anschluss Elektr.-Türöffner/Schloss	2x Relais: 125VAC/60W, 60VDC/30W, 1A, Wechselkontakt (NO/NC) umschaltbar, Anschlusskabelstärke: 0,205 – 1,31 mm ²
Digitale Eingänge	2x Digitale Eingänge, je Tür konfigurierbar als: - Alar eingang (Tür offen Überwachung) - Tastereingang zur Türöffnung
Anschluss RFID-Leser	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8), Leitungslänge bis zu 500m, bis zu vier Leser anschließbar oder bis zu 16 Rackhebel (DoorLock-RA4) anschließbar (Kabel CAT5/6/7 AWG24)
Maße	47 x 48 x 33 mm BxHxT
Umgebungsbedingungen	Temperatur 0 bis 60°C, Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Montage	- Auf Trag-/Hutschiene (35mm) - In Schalterdose 60mm
IP Ports	- 443 TCP (HTTPS) - 5222 TCP (KentixONE-GO) - 161 UDP (SNMP-GET) - 162 UDP (SNMP-TRAP)
Lieferumfang	AccessManager, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m
Zubehör	PoE Injektor (KPOE150S)
Zertifizierung	CE, FCC