

# DoorLock KXC-WA3-OUTDOOR - DATENBLATT



BESTELL-CODES:  
KXC-WA3-IP2-OUTDOOR

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | Wandler zur Aufputzmontage   |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b> | DoorLock AccessManager (ART: <a href="#">KXP-2-RS</a> )  |
| <b>Konfiguration</b>        | Über KentixONE   |
| <b>RFID Leser 13.56MHz</b>  | MIFARE® DESFire®<br>MIFARE® Classic, LEGIC prime<br>LEGIC advant,<br>ISO14443A (CSN / UID)<br>ISO15693 (CSN / UID)<br>Sony FeliCa (CSN / UID)<br>Inside Secure (CSN / UID) |

|   |  |
|---|--|
| <b>Abmessungen</b>                          | 90 x 90 x 40mm BxHxT   |
| <b>LED</b>                                  | ROT, GRÜN  |
| <b>Akustischer Signalgeber</b>              | 70dB, 2.3kHz   |
| <b>Anschluss Wandler an AccessManager</b>   | 4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8)<br>Leitungslänge bis zu max. 500m   |
| <b>Adressierung<br/>Abschlusswiderstand</b> | Codierschalter (Standard Adresse: 1)<br>BELEGUNG:<br>(1) <b>ADRESSE 1 (ON/OFF)</b><br>(2) <b>ADRESSE 2 (ON/OFF)</b><br>(3) -<br>(4) -<br>(5) <b>BAUDRATE (ON)</b><br>(6) -<br>(7) -<br>(8) <b>ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF)</b> |
| <b>Kommunikation</b>                        | 2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)  |
| <b>Umgebung</b>                             | Temperatur -25°C bis +60°C   |
| <b>Spannungsversorgung</b>                  | 10-30VDC, Leistungsaufnahme 2.0W   |
| <b>Anschluss</b>                            | 9-polige Anschlussklemme lösbar<br>BELEGUNG:<br>(1) -<br>(2) -<br>(3) -<br>(4) -<br>(5) -<br>(6) DATA-A<br>(7) DATA-B<br>(8) 10-30VDC<br>(9) GND   |
| <b>Schutzart</b>                            | IP66   |
| <b>Lieferumfang</b>                         | Wandler  |
| <b>Zertifizierung</b>                       | CE   |