

# DoorLock-RA2 (Funk) - DATENBLATT



ORDER-CODES:  
KXC-RA2-14, KXC-RA2-23

<b>Funktion</b>	Funk RFID-Schrankschloss mit Batterieversorgung
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager KXP-16-B, KXP-16-W
<b>RFID Leser</b>	13.56MHz MIFARE® DESFire®
<b>Abmessungen</b>	Höhe=148,4mm Breite=44,6mm Tiefe=35,9mm
<b>LED</b> (nach Ausführung)	ROT, GRÜN (868MHz) ROT, BLAU (BLE 2.4GHz)
<b>Funk 868MHz</b> (nach Ausführung)	Funkfrequenz 868 MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umbgebung bis 16 Schrankschlösser je AccessManager

<b>Funk BLE 2.4GHz</b> (nach Ausführung)	Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Schrankschlösser je AccessManager
<b>Verwendung</b>	Einbau in Schranktüren mit einer Türstärke bis 20mm, Geeignet für Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren, unterschiedliche Schließhebel im Lieferumfang enthalten
<b>Spannungsversorgung</b>	1 Batterie AA Lithium 3,6V (ER14505) Bis zu 100.000 Betätigungen mit einer Batterie oder ca. 8 Jahre
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur -10°C bis 55°C für Innenbereiche
<b>Ausführungen</b>	KXC-RA2-23 (Schließbolzen: 23mm, 868MHz) KXC-RA2-14 (Schließbolzen: 14mm, 868MHz) KXC-RA2-BLE-23 (Schließbolzen: 23mm, BLE 2.4GHz) KXC-RA2-BLE-14 (Schließbolzen: 14mm, BLE 2.4GHz)
<b>Lieferumfang</b>	Schrankschloss, 3x Schließhebel, Befestigungsmaterial, Batterie
<b>Zubehör</b>	Ersatzbatterie (868MHz): AA Lithium 3,6V (ER14505) Ersatzbatterie (BLE 2.4GHz): 2x CR02 Lithium 3.0V Batteriewchselwerkzeug
<b>Zertifizierung</b>	CE