DoorLock-RA2 (Funk) - DATENBLATT



BESTELL-CODES:
KXC-RA2-14, KXC-RA2-23

Funktion	Funk RFID-Schrankschloss mit Batterieversorung
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager KXP-16-B, KXP-16-W
RFID Leser	13.56MHz MIFARE® DESFire®
Abmessungen	Höhe=148,4mm Breite=44,6mm Tiefe=35,9mm
LED (nach Ausführung)	ROT, GRÜN (868MHz) ROT, BLAU (BLE 2.4GHz)
Funk 868MHz (nach Ausführung)	Funkfrequenz 868 MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung bis 16 Schrankschlösser je AccessManager

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 01:10:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.

Funk BLE 2.4GHz (nach Ausführung)	Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Schrankschlösser je AccessManager
Verwendung	Einbau in Schranktüren mit einer Türstärke bis 20mm, Geeignet für Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren, unterschiedliche Schließhebel im Lieferumfang enthalten
Spannungsversorgung	1 Batterie AA Lithium 3,6V (ER14505) Bis zu 100.000 Betätigungen mit einer Batterie oder ca. 8 Jahre
Material	Kunststoff
Umgebungsbedingungen	Temperatur -10°C bis 55°C für Innenbereiche
Ausführungen	KXC-RA2-23 (Schließbolzen: 23mm, 868MHz) KXC-RA2-14 (Schließbolzen: 14mm, 868MHz) KXC-RA2-BLE-23 (Schließbolzen: 23mm, BLE 2.4GHz) KXC-RA2-BLE-14 (Schließbolzen: 14mm, BLE 2.4GHz)
Lieferumfang	Schrankschloss, 3x Schließhebel, Befestigungsmaterial, Batterie
Zubehör	Ersatzbatterie (868MHz): AA Lithium 3,6V (ER14505) Ersatzbatterie (BLE 2.4GHz): 2x CR02 Lithium 3.0V Batteriewechselwerkzeug
Zertifizierung	CE

© Kentix GmbH. This file was automatically generated on 2026-11-16 01:10:15. Please visit docs.kentix.com for the latest documentation.