

DoorLock-RA2 (Funk) - DATENBLATT



BESTELL-CODES:

KXC-RA2-14, KXC-RA2-23

| | |
|---|---|
| Funktion | Funk RFID-Schrankschloss mit Batterieversorgung |
| Anschlussmöglichkeit | DoorLock AccessManager KXP-16-B, KXP-16-W |
| RFID Leser | 13.56MHz MIFARE® DESFire® |
| Abmessungen | Höhe=148,4mm Breite=44,6mm Tiefe=35,9mm |
| LED (nach Ausführung) | ROT, GRÜN (868MHz) ROT, BLAU (BLE 2.4GHz) |
| Funk 868MHz (nach Ausführung) | Funkfrequenz 868 MHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite bis 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung bis 16 Schrankschlösser je AccessManager |

| | |
|---|--|
| Funk BLE 2.4GHz (nach Ausführung) | Funkfrequenz 2.4GHz, Verschlüsselung AES 128 Bit, Funkreichweite max. 20m abhängig von Gebäudestruktur/Umgebung, bis 16 Schrank Schlösser je AccessManager |
| Verwendung | Einbau in Schranktüren mit einer Türstärke bis 20mm, Geeignet für Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren, unterschiedliche Schließhebel im Lieferumfang enthalten |
| Spannungsversorgung | 1 Batterie AA Lithium 3,6V (ER14505) Bis zu 100.000 Betätigungen mit einer Batterie oder ca. 8 Jahre |
| Material | Kunststoff |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur -10°C bis 55°C für Innenbereiche |
| Ausführungen | KXC-RA2-23 (Schließbolzen: 23mm, 868MHz) KXC-RA2-14 (Schließbolzen: 14mm, 868MHz) KXC-RA2-BLE-23 (Schließbolzen: 23mm, BLE 2.4GHz) KXC-RA2-BLE-14 (Schließbolzen: 14mm, BLE 2.4GHz) |
| Lieferumfang | Schrankschloss, 3x Schließhebel, Befestigungsmaterial, Batterie |
| Zubehör | Ersatzbatterie (868MHz): AA Lithium 3,6V (ER14505) Ersatzbatterie (BLE 2.4GHz): 2x CR02 Lithium 3.0V Batteriewechselwerkzeug |
| Zertifizierung | CE |