



ORDER-CODES:

KXC-WA2-IP2

Funktion	Wandler mit PIN-Tastatur zur Montage in Schalterdose
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager (ART: KXP-2-RS)
Konfiguration	Über KentixONE

RFID Leser 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
PIN Tastatur	Touch PIN Tastatur mit Funktionstasten für Schaltung der Alarmzone „Scharf (C)/Unscharf (E)“
Abmessungen	55 x 55 x 6 mm (Abmessungen Schaltfläche) 70 x 70 x 8 mm (Abmessungen mit Platine) Montage auf Schalterprogrammen mit Rahmenausschnitt 55 x 55mm
LED	ROT, GRÜN, GELB
Akustischer Signalgeber	80dB, 2.3kHz
Anschluss Wandler an AccessManager	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
Adressierung Abschlusswiderstand	Codierschalter (Standard Adresse: 1) BELEGUNG: (1) ADRESSE 1 (ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) BAUDRATE (ON) (6) - (7) - (8) ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF)
Kommunikation	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
Umgebung	Temperatur 0°C bis +60°C, nicht kondensierend
Spannungsversorgung	10-30VDC, Leistungsaufnahme 1.9W
Anschluss	9-polige Anschlussklemme lösbar BELEGUNG: (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) DATA-A (7) DATA-B (8) 10-30VDC (9) GND
Schutzart	IP20
Lieferumfang	Wandler mit PIN-Tastatur

Zertifizierung	CE
-----------------------	----