

DoorLock-WA3-V2 - DATENBLATT



ORDER-CODES:

KXC-WA3-IP1-V2, KXC-WA3-IP2-V2

Funktion	Wandler mit Glasfront und PIN-Tastatur zur Aufputzmontage oder auf Schalterdose
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager (ART: KXP-2-RS)

Konfiguration	Über KentixONE
RFID Leser 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
PIN Tastatur	Touch PIN Tastatur mit Funktionstasten für Schaltung der Alarmzone „Scharf/Unscharf“
Abmessungen	86 x 86 x 8,25 mm (Unterputz-Montage) 86 x 86 x 18 mm (Aufputz-Montage)
LED	ROT, GRÜN, GELB
Akustischer Signalgeber	80dB, 2.3kHz
Sabotageerkennung	Interne Sabotageerkennung
Anschluss Wandler an AccessManager	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
Adressierung	Über AccessManager und Einlernreihenfolge
Kommunikation	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
Umgebung	Temperatur -20°C bis +60°C
Spannungsversorgung	24VDC (12-28VDC) über AccessManager
Anschluss	4-polige Anschlussklemme (X1) lösbar BELEGUNG: (1) GND (2) 24VDC (3) DATA-A (4) DATA-B
Schutzart	IP65, Leserfront
Lieferumfang	Wandler mit PIN-Tastatur, Aufputzgehäuse
Zertifizierung	CE, FCC