



ORDER-CODES:

KXC-WA6-IP2

Funktion	Wandleser mit PIN-Tastatur zur Aufputzmontage
Anschlussmöglichkeit	DoorLock AccessManager (ART: KXP-2-RS)
Konfiguration	Über KentixONE

RFID Leser 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
PIN Tastatur	Touch PIN Tastatur mit Funktionstasten für Schaltung der Alarmzone „Scharf/Unscharf“
Abmessungen	33 x 131 x 17 mm BxHxT
LED	ROT, GRÜN, GELB
Akustischer Signalgeber	80dB, 2.3kHz
Anschluss Wandler an AccessManager	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
Adressierung Abschlusswiderstand	Codierschalter (Standard Adresse: 1) BELEGUNG: (1) ADRESSE 1 (ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) BAUDRATE (ON) (6) ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF)
Kommunikation	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
Umgebung	Temperatur -25°C bis +60°C
Spannungsversorgung	10-30VDC, Leistungsaufnahme 1.9W
Anschluss	4-polige Anschlussklemme lösbar BELEGUNG: (1) 10-30VDC (2) GND (3) DATA-A (4) DATA-B
Schutzart	IP66
Lieferumfang	Wandler mit PIN-Tastatur
Zertifizierung	CE