

i-PRO Netzwerkkamera 5MP mit 360° Fish-Eye - BEDIENUNGSANLEITUNG



ORDER-CODES: KWVS4556L

360° Dome Netzwerkkamera zur Integration in KentixONE. Die Kamera kann in KentixONE einfach Alarmzonen oder Türen zugeordnet werden. Die Kamera liefert Bilder mit Full-HD bis 5MP Auflösung. Die Kamera ist durch den 360° Blick ideal zur Überwachung von IT- und Technikräumen, Lagerräumen, Geschäftsräumen im Innen- Aussenbereich geeignet. Gerade unter dunkeln Lichtverhältnissen werden dank der integrierten LED Infrarotstrahler nahezu alle entscheidenden Bilddetails aufgenommen. Dank dem ONVIF Standard kann sie auch in Videomanagement Systeme eingebunden werden.

Manual-KWVS4576L_deHerunterladen Datasheet-KWV-S4556LHerunterladen



Kamera Integration in KentixONE

Kamera API Befehle

[IP-Adresse der Kamera] /cgi-bin/camera?[resolution=<Value>][&stream=<Value>][&ch=<Value>]
[Method] GET, [Access level] 3

Parameter name	Value	Comments
resolution	640, 320, 1280, 2048 800, 1600 2560 3072 1920 3840 2192 2992	Resolution to be set (4:3) 640: VGA 320: QVGA 1280: 1280 x 960 2048: 2048 x 1536 800 800 x 600 1600: 1600×1200 2560: 2560×1920 072: 3072×2304 Resolution to be set (16:9) 640: 640 x 360 320: 320 x 180 1280: 1280 x 720 1920: 1920 x 1080 2048: 1920 x 1080 2048: 1920 x 1080 2560: 2560×1440 3072: 3072×1728 3840: 3840×2160 Resolution to set (1:1) 640: 640 x 640 320: 320 x 320 1280: 1280 x 1280 2192: 2192 x 2192 2992: 2992 x 2992 When requested resolution is not set for JPEG(1), JPEG(2) or JPEG(3) on camera, camera transmit JPEG(1). #This parameter can be omitted. (Default: JPEG(1)
stream	1, 2,3	Specify the JPEG stream. This parameter can be used instead of the parameter 'resolution' 1 :JPEG(1) , 2 :JPEG(2) ,3 :JPEG(3) #This parameter can be omitted. (Default: 1)
ch	1, 2, 3, 4	Channel 1: Channel 1, 2: Channel 2, 3: Channel 3.4: Channel 4 #This parameter is supported by Multi-sensor models. When this parameter is omitted, it works as a channel 1



Beispiel JPEG-Bild von Kamera als Einzelbild anfordern

Bild in der Auflösung 640x480px abrufen:

http://192.168.0.10/cgi-bin/camera?resolution=640

Bild in der Auflösung 1280px von Stream 2 der Kamera abrufen:

http://192.168.0.10/cgi-bin/camera?resolution=1280?stream=2



KentixONE Einstellungen Videodarstellung

Ein JPEG mit der angeforderten Auflösung wird zurückgegeben, wenn die angeforderte Auflösung und die eingestellte JPEG-Auflösung übereinstimmen.