



ORDER-CODES:

KXC-WA3-IP1, KXC-WA3-IP2

<b>Funktion</b>	Wandlerleser mit PIN-Tastatur zur Aufputzmontage oder auf Schaltdose
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager (ART: <a href="#">KXP-2-RS</a> )
<b>Konfiguration</b>	Über KentixONE
<b>RFID Leser 13.56MHz</b>	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
<b>PIN Tastatur</b>	Touch PIN Tastatur mit Funktionstasten für Schaltung der Alarmzone „Scharf/Unscharf“

<b>Abmessungen</b>	88 x 99 x 27 mm (Unterputz-Montage) 88 x 99 x 40 mm (Aufputz-Montage)
<b>LED</b>	ROT, GRUEN, GELB
<b>Akustischer Signalgeber</b>	80dB, 2.3kHz
<b>Anschluss Wandler an AccessManager</b>	4-Draht Leitung (Kabel: J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Leitungslänge bis zu max. 500m
<b>Adressierung Abschlusswiderstand</b>	Codierschalter (Standard Adresse: 1) BELEGUNG: (1) <b>ADRESSE 1 (ON/OFF)</b> (2) <b>ADRESSE 2 (ON/OFF)</b> (3) - (4) - (5) <b>BAUDRATE (ON)</b> (6) <b>ABSCHLUSSWIDERSTAND (ON/OFF)</b>
<b>Kommunikation</b>	2-Draht RS485, verschlüsselt (AES128)
<b>Umgebung</b>	Temperatur -25°C bis +60°C
<b>Spannungsversorgung</b>	10-30VDC, Leistungsaufnahme 1.9W
<b>Anschluss</b>	8-polige Anschlussklemme lösbar BELEGUNG: (1) DATA-A (2) DATA-B (3) - (4) - (5) - (6) - (7) GND (8) 10-30VDC
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Lieferumfang</b>	Wandler mit PIN-Tastatur
<b>Zertifizierung</b>	CE
<b>Zubehör</b>	Aufputz Gehäuse (ART: KXC-WA3-SMC)