

# MultiSensor-LAN - DATENBLATT



## Älteres Produkt

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Die Dokumentation steht als Archiv weiterhin zur Verfügung.

### ORDER-CODES:

KMS-LAN-B, KMS-LAN-W

<b>Funktion</b>	MultiSensor zur Raumüberwachung
<b>Integrierte Software</b>	KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS)
<b>Betriebsart</b>	Stand-Alone Device (Einzelbetrieb) Satellite Device (KentixONE Netzwerkverbund)
<b>Sensor-Temperatur</b>	Messbereich -20 bis 99°C (Sensorgenauigkeit $\pm 0,5^\circ\text{C}$ )
<b>Sensor - Relative Luftfeuchte</b>	Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit $\pm 3\%$ )
<b>Taupunkt</b>	in °C berechnet

<b>Sensor - Bewegungsmelder</b>	PIR Sensor, Auslöseempfindlichkeit einstellbar Erfassungskegel: ca. 110° Reichweite: ca. 8m
<b>Sensor - Vibration</b>	3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G
<b>Sensor - Kohlenmonoxid (CO)</b>	0-1.000ppm Messung ± 10% Sensor Lebensdauer ca. 10 Jahre
<b>Signalgeber</b>	85dB, 2.3kHz
<b>KENTIX Systembuchse</b>	RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule Über IO-Adapter ( <a href="#">KIO3</a> ) stehen zur Verfügung: 2x Digital Eingang (Potentialfrei) 2x Relais Ausgang (Wechsler)
<b>LED</b>	ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse
<b>Ethernet mit PoE</b>	10/100Mbit (Default-IP: 192.168.100.223) Spannungsversorgung über PoE Class 2, Leistungsaufnahme ca. 2W
<b>Funk</b>	BLE 2,4GHz ISM Band, Verschlüsselung AES 128 Bit
<b>SD Karte</b>	Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung, bis 128 GB
<b>Taster</b>	Reset Taster für Werksreset auf Rückseite
<b>Gehäuse</b>	Material: PS 90 x 90 x 45 mm Gewicht ca. 100g Farben: Weiss, Schwarz
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur 0 – 50°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend
<b>Typen</b>	KMS-LAN-B-BLE (BLE Funk, Gehäuse Schwarz) KMS-LAN-W-BLE (BLE Funk, Gehäuse Weiss) - KMS-LAN-B (Gehäuse Schwarz) – Vorgängermodell KMS-LAN-W (Gehäuse Weiss) – Vorgängermodell
<b>Lieferumfang</b>	Montagehalter, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m
<b>Zubehör</b>	IO-Adapter ( <a href="#">KIO3</a> ) Leckagesensor (KLS03) PoE Injektor (KPOE150S)
<b>Zertifizierung</b>	CE