

SiteManager mit 4G-Modem (Appliance) - DATENBLATT



BESTELL-CODES:
KSM-DR-02

| | |
|-----------------------------|--|
| Funktion | Zentraleinheit mit KentixONE High-Performance ARM Processor Quad Core 1.6 GHz, lüfterlos 8GB RAM, 2GB Flash |
| Integrierte Software | KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS) |
| Anzahl Geräte | Bis 500 Geräte verwaltbar (LAN, FUNK) |
| IP Ports | Web-Server: 443 TCP (Web-GUI, Devices, KentixONE-GO, etc.) SNMP-GET: 161 UDP SNMP-TRAP: 162 UDP |

| | |
|------------------------------|--|
| Signalgeber | 75dB, 2.3kHz |
| Sabotagesensor | Integrierter Vibrations- und Lagesensor |
| LED | 2x RUN/POWER (GRÜN) für Spannungsversorgung 2x LINK/TRAFFIC (GELB/GRÜN) für Ethernet |
| Echtzeituhr | Supercap gepufferte Echtzeituhr |
| Ethernet | LAN1: 1Gbit (Default-IP: 192.168.100.222) LAN2: 100Mbit (Default-IP: 192.168.101.222) |
| Integriertes 4G-Modem | Quad Band (GSM/LTE/4G) 850/900/1800/1900MHz Integrierter „Nano“ SIM Kartenslot frontseitig |
| SD Karte | Integrierter MicroSD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung |
| Spannungsversorgung | Dual-Spannungsversorgung 24VDC +-20% Leistungsaufnahme ca. 8W Stecker: WAGO Art.-Nr. 714-102 (MCS MINI SL) |
| KENTIX Systemport | 2x RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule (4x digitaler Eingang, 4x digitaler Ausgang) |
| Taster | Reset Taster für Werksreset |
| Gehäuse | Metallgehäuse, 115 x 32 x 83.5 mm (HxBxT) Gewicht ca. 300g DIN-Schienen Halter, 35mm 19"/1HE Montagehalter mit Kabelführung |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 - 55°C Luftfeuchte 93% @ 40°C, nicht kondensierend Betriebshöhe: 5000 m (16400 ft) |
| Typen (ART-NO) | KSM-DR-02 (Gehäuse Orange) |
| Lieferumfang | SiteManager, 19" Montagewinkel, 4G-Magnetfussantenne (3m Kabellänge), MicroSD-Karte, Steckernetzteil 100-230VAC/24VDC, C14 Netzteiladapter |
| Zubehör | 4HE/19"-Einbaurahmen mit Dualnetzteil (ART: KRA-04-DP24), IO-Adapter (ART: KIO3) mit 2 digitalen Eingängen und 2 Relais-Ausgängen |
| Zertifizierung | CE |

[SiteManager mit 4G-Modem Bedienungsanleitung](#)