

Was ist die aktuellste Firmware für mein Kentix Produkt?

Geräte, welche bereits mit einer Version von KentixONE vorinstallierte ausgeliefert wurden, können nach dem Download der Update-Datei auf den aktuellsten Stand gebracht werden.

Update Dateien sind auf der Kentix Homepage erhältlich. Wurde ein KentixONE Plan aktiviert, so kann für die Aktualisierung die "Update" Funktion in der Software verwendet werden. Diese Funktion bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, Geräte automatisch zu aktualisieren.

Es stehen zwei Channels der Softwareaktualisierung zur Verfügung, welche sich im Umfang unterscheiden:

- Stable: Alle bisherigen Features bleiben erhalten und die Software wird weiter gepflegt.
- Latest: Liefert neue Features, zumeist in Verbindung mit einem KentixONE Plan.

Durch die Verwendung von Updates aus dem Latest-Channel entstehen Benutzern ohne einen vorhandenen KentixONE Plan keine Nachteile im Funktionsumfang im Vergleich zu der Stable Version.

Um Geräte mit älteren Firmwareständen als KentixONE zu aktualisieren ist eine Kompatibilitätsprüfung nötig. Diese Prüfung kann anhand der Seriennummer der Geräte stattfinden.

Die Seriennummer enthält das Herstellungsjahr und den -Monat.

12**ab**4567**xy**890

Die Stellen a und b stehen für das Produktionsjahr, wobei die Zahlen gedreht werden. Beispiel:

a=1, b=2

12 gedreht ergibt 21

Dieses Gerät stammt aus dem Jahr 2021.

Das gleiche gilt für x und y.

Beispiel:

x=1, v=0

Ergibt 10, gedreht= 01.

Dieses Gerät wurde also im Januar des Jahres 2021 produziert.

Kompatibel mit KentixONE sind:

Access Manager

KXP-16-LAN: ab 07/2018

Multisensoren

KMS-LAN: ab 01/2018



KMS-LAN-RF: ab 01/2018

Alarm Manager Basic und Pro

KAM: ab 01/2018

Nach der Aktualisierung eines oder mehrere Geräte auf KentixONE werden Geräte mit früheren Versionen der Kentix Firmware nicht mehr unterstützt. Bis zum Ersatz durch neue Hardware können diese im Standalone-Modus oder im Master-Slave Modus von Geräten mit gleichen Firmwareversionen weiter betrieben werden.

Wandleser und DoorLocks sind immer kompatibel.

Sollte der zur Steuerung verwendete AccessManager nicht kompatibel sein, können diese Geräte an Hardware der neuesten Generation weiter betrieben werden.

Bei der Auswahl von Ersatzgeräten für AccessManager Funk ist die kompatible Funktechnologie zu beachten (Funk oder BLE).

Das Keypad KKPT-Touch wird in Kentix ONE nicht mehr unterstützt. Möglicher Ersatz sind WallReader KXC-WAx in Kombination mit einem <u>AccessManager</u>.

Versionen 6 und 7

Alle Geräte, die nicht mit Versionen kleiner als 6.x ausgeliefert wurden sind kompatibel mit diesen Versionen.

Die in diesen Versionen angebotene Anbindung an Kentix ONE GO oder Kentix 360 als Online-Service wird nicht mehr unterstützt. Um den Dienst weiter nutzen zu können, müssen die Geräte auf KentixONE 8.x aktualisiert oder durch KentixONE 8.x kompatible Geräte ersetzt werden.

Versionen 5 und ältere

Geräte mit diesen Softwareversionen können nicht auf neuere Versionen aktualisiert werden.

Die Installation dieser Software auf Kentix Geräten liegt in der Verantwortung des Anwenders. Die Software entspricht dem endgültigen Funktionsumfang zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Eine Weiterentwicklung oder Pflege der Soft- und Hardware auf dieser Plattform findet nicht statt. Kentix übernimmt keine Gewährleistung für die Funktion.

Für diese Geräte stehen als jeweils aktuellste Version der Firmware folgende zur Verfügung:

KAM-PRO-BASiC V1 (ControlCenter):

https://transfer.kentix.com/legacy/KAM-PRO 05 71 00.zip

KMS-LAN/LAN-RF V1:

https://transfer.kentix.com/legacy/KMS-LAN 05 63 02.zip



KMS-RACK:

 $\underline{https://transfer.kentix.com/legacy/KMS-RACK_05_61_00.zip}$

KXP-2-RS 2.04.01:

 $\underline{https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXC-WA3_02_04_01.zip}$

KXP-16-RF 2.04.01 (V1+V2):

https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXP-16 02 04 01.zip

KXP-16-RF 7.01.02 (V1+V2):

https://transfer.kentix.com/legacy/KentixDoorLock-KXP-16_07_01_02.zip