

# AccessManager pour lecteurs de câbles - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :  
KXP-2-RS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Logiciel intégré</b>   | KentixONE via un serveur Web intégré (HTTPS)                    |
| <b>Opération</b>          | Autonome ou en réseau   |
| <b>Nombre de portes</b>   | 2 portes (jusqu'à 4 lecteurs intérieur/extérieur)               |
| <b>Mise en réseau</b>     | N'importe quel nombre d'AccessManager comme satellite principal |
| <b>Carte SD</b>           | Support de carte Micro SD intégré jusqu'à 128 Go                |
| <b>Avertisseur sonore</b> | 85dB, 2.3kHz  |

|  |   |
|--|---|
| <b>LED</b>   | ALARM (rouge), RUN (vert), LINK/ACT sur la prise LAN  |
| <b>Bouton-poussoir</b>                                     | Bouton de réinitialisation  |
| <b>Réseau (PoE)</b>  | Connexion Ethernet 10/100 Mbit avec PoE   |
| <b>Alimentation électrique (PoE)</b>                       | PoE classe 3, consommation en fonctionnement env. 3W avec fonction splitter max. 15W sur une courte période.  |
| <b>Splitter PoE intégré</b>                                | Sortie de tension 24VDC/500mA (max. 1A/250ms) pour la connexion du lecteur et de la gâche électrique  |
| <b>Connexion de l'ouvre-porte électrique/de la serrure</b> | 2x relais : 125VAC/60W, 60VDC/30W, 1A, contact inverseur (NO/NC) commutable, épaisseur du câble de raccordement : 0,205 - 1,31 mm <sup>2</sup> .  |
| <b>Entrées numériques</b>                                  | 2x entrées numériques, configurables par porte comme :<br>- entrée d'alarme (surveillance de porte ouverte)<br>- entrée de bouton-poussoir pour ouverture de porte  |
| <b>Connexion du lecteur RFID</b>                           | Ligne 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 4x2x0.8), longueur de ligne jusqu'à 500m, jusqu'à quatre lecteurs peuvent être connectés ou jusqu'à 16 leviers de rack (DoorLock-RA4) peuvent être connectés (câble CAT5/6/7 AWG24) |
| <b>Dimensions</b>  | 47 x 48 x 33 mm LxHxP   |
| <b>Conditions environnementales</b>                        | Température 0 à 60°C, humidité 5-95%, sans condensation   |
| <b>Indice de protection</b>                                | IP20  |
| <b>Montage</b>   | - Sur rail porteur/support (35mm)<br>- Dans un boîtier d'interrupteur 60mm  |
| <b>Ports IP</b>  | - 443 TCP (HTTPS)<br>- 5222 TCP (KentixONE-GO)<br>- 161 UDP (SNMP-GET)<br>- 162 UDP (SNMP-TRAP)   |
| <b>Contenu de la livraison</b>                             | AccessManager, matériel de montage, câble SlimLine 3m   |
| <b>Accessoires</b>   | Injecteur PoE( <a href="#">KPOE150S</a> )   |
| <b>Certification</b>                                       | CE, FCC   |