

AccessManager pour lecteurs radio - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :

KXP-16-B, KXP-16-W, KXP-16-B-BLE, KXP-16-W-BLE

Logiciel intégré	KentixONE via un serveur Web intégré (HTTPS)
Nombre de portes	Jusqu'à 16 appareils DoorLock (radio)
Mise en réseau	N'importe quel nombre d'AccessManager comme satellite principal
Carte SD	Support de carte Micro SD intégré jusqu'à 128 Go
Avertisseur sonore	85dB, 2.3kHz
LED	ALARM (rouge), RUN (vert), LINK/ACT sur la prise LAN

Réseau (PoE)	Connexion Ethernet 10/100 Mbit avec PoE
Alimentation électrique (PoE)	PoE classe 2, consommation d'énergie d'environ 3W
Radio 868MHz (selon la version)	Fréquence radio 868MHz, cryptage AES 128 bits, portée radio max. 20m en fonction de la structure du bâtiment/de l'environnement
Radio BLE 2.4GHz (selon le modèle)	Fréquence radio 2.4GHz, cryptage AES 128 bits, portée radio max. 20m en fonction de la structure du bâtiment/de l'environnement
Prise système KENTIX	Prise RJ45 pour connecter des modules d'extension externes
Commande de systèmes d'alarme externes	Commande de systèmes d'alarme anti-intrusion externes avec forçage via des contacts IO
Dimensions	90 x 90 x 45 mm LxHxP, poids environ 100g
Conditions environnementales	Température 0 à 50°C, humidité 5-95%, sans condensation
Indice de protection	IP20
Montage	Montage mural/au plafond avec support mural
Versions	KXP-16-B (boîtier noir, 868MHz) KXP-16-W (boîtier blanc, 868MHz) KXP-16-B-BLE (boîtier noir, BLE 2.4GHz) KXP-16-W-BLE (boîtier blanc, BLE 2.4GHz)
Contenu de la livraison	AccessManager, support de montage, matériel de montage, antenne radio, câble SlimLine 3m
Accessoires	Injecteur PoE(KPOE150S) Adaptateur IO(KIO3)
Certification	CE, FCC