

DoorLock KXC-WA3-OUTDOOR - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :
KXC-WA3-IP2-OUTDOOR

Fonction	Lecteur mural pour montage en surface
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)
Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)

Dimensions	90 x 90 x 40mm LxHxP
LED	ROUGE, VERT
Avertisseur sonore	70dB, 2.3kHz
Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 4x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage Résistance de terminaison	Commutateur de codage (adresse par défaut : 1) RÉGLAGE : (1) ADRESSE 1(ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) TAUX DE CONSTRUCTION(ON) (6) - (7) - (8) RÉSISTANCE DE FIN DE COURSE (ON/OFF)
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -25°C à +60°C
Alimentation électrique	10-30VDC, consommation d'énergie 2.0W
Connexion	Borne à 9 broches détachable RELATION : (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) DATA-A (7) DATA-B (8) 10-30VDC (9) GND
Indice de protection	IP66
Contenu de la livraison	Lecteur mural
Certification	CE