

## DoorLock KXC-WA5 - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :  
KXC-WA5-IP2

<b>Fonction</b>	Lecteur mural biométrique pour montage en surface et authentification à 2 facteurs
<b>Possibilité de connexion</b>	DoorLock AccessManager (ART : <a href="#">KXP-2-RS</a> )
<b>Configuration</b>	À propos de KentixONE
<b>Lecteur RFID 13.56MHz</b>	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
<b>Dimensions</b>	88 x 123 x 55 mm LxHxP
<b>LED</b>	ROUGE, VERT
<b>Avertisseur sonore</b>	80dB, 2.3kHz

<b>Connexion du lecteur mural à AccessManager</b>	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
<b>Adressage Résistance de terminaison</b>	Commutateur de codage (adresse par défaut : 1) RÉGLAGE DIP 1 : (1) <b>ADRESSE 1(ON/OFF)</b> (2) <b>ADRESSE 2 (ON/OFF)</b> (3) - (4) - (5) - (6) <b>TAUX DE CONSTRUCTION(ON)</b> (7) <b>TAUX DE CONSTRUCTION(OFF)</b> (8) <b>DISTANCE DE FERMETURE (ON/OFF)</b>  AFFECTATION DIP 2 : (1) <b>RÉSISTANCE DE TERMINAISON (ON/OFF)</b> (2) -
<b>Communication</b>	2 fils RS485, crypté (AES128)
<b>Environnement</b>	Température -10°C à +55°C
<b>Alimentation électrique</b>	10-30VDC, consommation d'énergie 1.9W
<b>Connexion</b>	Borne de raccordement à 5 pôles détachable RÉGLAGE : (1) 10-30VDC (2) GND (3) DATA-A (4) DATA-B (5) -
<b>Indice de protection</b>	IP54
<b>Contenu de la livraison</b>	Lecteur mural
<b>Certification</b>	CE