

DoorLock KXC-WA5 - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :
KXC-WA5-IP2

Fonction	Lecteur mural biométrique pour montage en surface et authentification à 2 facteurs
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)
Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime
Dimensions	88 x 123 x 55 mm LxHxP
LED	ROUGE, VERT
Avertisseur sonore	80dB, 2.3kHz

Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage Résistance de terminaison	Commutateur de codage (adresse par défaut : 1) RÉGLAGE DIP 1 : (1) ADRESSE 1(ON/OFF) (2) ADRESSE 2 (ON/OFF) (3) - (4) - (5) - (6) TAUX DE CONSTRUCTION(ON) (7) TAUX DE CONSTRUCTION(OFF) (8) DISTANCE DE FERMETURE (ON/OFF) AFFECTATION DIP 2 : (1) RÉSISTANCE DE TERMINAISON (ON/OFF) (2) -
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -10°C à +55°C
Alimentation électrique	10-30VDC, consommation d'énergie 1.9W
Connexion	Borne de raccordement à 5 pôles détachable RÉGLAGE : (1) 10-30VDC (2) GND (3) DATA-A (4) DATA-B (5) -
Indice de protection	IP54
Contenu de la livraison	Lecteur mural
Certification	CE