

DoorLock-WA4-V2 - FICHE TECHNIQUE



CODES DE COMMANDE :

KXC-WA4-IP2-V2, KXC-WA4-IP1-V2

Fonction	Lecteur mural pour montage en surface
Possibilité de connexion	DoorLock AccessManager (ART : KXP-2-RS)
Configuration	À propos de KentixONE
Lecteur RFID 13.56MHz	MIFARE® DESFire® MIFARE® Classic, LEGIC prime LEGIC advant, ISO14443A (CSN / UID) ISO15693 (CSN / UID) Sony FeliCa (CSN / UID) Inside Secure (CSN / UID)
Dimensions	90 x 90 x 40mm LxHxP

LED	ROUGE, VERT
Avertisseur sonore	70dB, 2.3kHz
Connexion du lecteur mural à AccessManager	Câble à 4 fils (câble : J-Y(ST)Y, 2x2x0.8) Longueur de câble jusqu'à 500m max.
Adressage	À propos d'AccessManager et de la séquence d'apprentissage
Communication	2 fils RS485, crypté (AES128)
Environnement	Température -25°C à +60°C
Alimentation électrique	24VDC (12-28VDC) via AccessManager
Connexion	Borne de raccordement à 8 pôles (X1) amovible RELATION : (3) DATA-A (4) DATA-B (7) 24VDC (8) GND
Indice de protection	IP66
Contenu de la livraison	Lecteur mural
Certification	CE