

SiteManager sans mobile - FICHE D'INFORMATION



CODES DE COMMANDE :
KSM-DR-01

Fonction	Unité centrale avec KentixONE Processeur ARM haute performance Quad Core 1.6 GHz, sans ventilateur 32GB Flash, 4GB RAM
Logiciel intégré	KentixONE via un serveur Web intégré (HTTPS)
Nombre d'appareils	Jusqu'à 250 appareils gérables (LAN, RADIO)
Ports IP	Serveur Web : 443 TCP (également communication avec les capteurs, etc.) SNMP-GET : 161 UDP SNMP-TRAP : 162 UDP KentixONE-GO : 5222 TCP

Générateur de signaux	85dB, 2.3kHz
LED	RUN/POWER (vert)
Horloge en temps réel	Horloge à pile tampon (pile : CR1220, environ 10 ans)
Ethernet	LAN1 : 1Gbit (IP par défaut : 192.168.100.222) LAN2 : 100Mbit (IP par défaut : 192.168.101.222)
Carte SD	Support de carte Micro SD intégré comme mémoire supplémentaire pour l'enregistrement d'images
Alimentation électrique	24VCC +-20%, consommation d'énergie env. 5W Connecteur : WAGO Art-Nr. 714-102 (MCS MINI SL)
Bouton-poussoir	Bouton de réinitialisation d'usine sur le panneau arrière
Boîtier	Boîtier métallique, 111 x 25 x76 mm (HxLxP) Poids env. 300g Support pour rail DIN, 35mm
Conditions environnementales	Température 0 - 55°C Humidité 93% @ 40°C , sans condensation Altitude de fonctionnement : 5000 m (16400 ft)
Types (ART-NO)	KSM-DR1 (Boîtier noir)
Contenu de la livraison	Bloc d'alimentation 24VDC, SlimLine câble 3m
Accessoires	Cadre de montage 19" 4U avec double alimentation (KRA-04-DP24)
Certification	CE

[SiteManager sans mobile Manuel d'utilisation](#)